

<b>Comparación de multímetros de mano</b>				
<b>Características</b>	<b>U1241A</b>	<b>U1242A</b>	<b>U1251A</b>	<b>U1252A</b>
Pantalla	10,000 cuentas	10,000 cuentas	50,000 cuentas	50,000 cuentas
Verdadero valor eficaz	AC	AC	AC	AC+DC
Precisión DCV	0.09%	0.09%	0.03%	0.025%
Manual y autorango	Sí	Sí	Sí	Sí
Medición de Tensión	1000 V	1000 V	1000 V	1000 V
Medición de Corriente	0.1 $\mu$ A - 10 A	0.1 $\mu$ A - 10 A	0.1 $\mu$ A - 10 A	0.1 $\mu$ A - 10 A
Medidor de Resistencia	100 M $\Omega$	100 M $\Omega$	50 M $\Omega$	500 M $\Omega$
Medición de capacidad	0.1nF - 10mF	0.1nF - 10mF	0.001nF - 100mF	0.001nF - 100mF
Medición de Frecuencia	100 kHz	100 kHz	1 MHz	20 MHz
Medición de Temperatura	K, T1	J & K, T1, T2, T1-T2	K, T1	J & K, T1
Test Continuidad con beeper	Sí	Sí	Sí	Sí
Test de diodos	Sí	Sí	Sí	Sí
Contador de conmutaciones (Switch counter)	Sí	Sí	-	-
Generador de onda cuadrada	-	-	-	Sí
Ratio de armónicos	-	Sí	-	-
Guaradr MIN/MAX	Sí	Sí	Sí	Sí
Ciclo de trabajo / Anchura de pulso	-	-	Sí	Sí
Null	Sí	Sí	Sí	Sí
dB	-	-	Sí	Sí
Congelación datos de pantalla	Sí	Sí	Sí	Sí
Captura manual de datos	-	Sí	Sí	Sí
Captura automática de datos	-	-	Sí	Sí
Conectividad	-	-	IR-USB	IR-USB
Retroiluminación	Sí	Sí	Sí	Sí
Barra analógica	Sí	Sí	Sí	Sí
Alimentación	4 x AAA	4 x AAA	9V	NI-MH Recargable
Protección de seguridad	CAT III 1000V	CAT III 1000V	CAT III 1000V	CAT III 1000V